

Antonia Scènes de corps et d'esprit

Scènes de corps et d'esprit - technique son et lumière

LUMIÈRE

- 7 PC 2K lentille claire ou martelé
- 2 PC 1K lentille claire
- 4 Robin Esprite (*voir technicien*)
- 8 Robin Ledbeam 350 (*voir technicien*)
- 1 Découpe Robert Juliat 614 SX
- 3 Découpes Robert Juliat 613 SX
- 1 Découpe Robert Juliat 713 SX
- 2 Horiziodes 1K (éclairage public)
- 2 Sunstrips
- 3 Pieds pour projecteur

- grandMA2 light ou gMA3 light ou compact XT (monté OS. gMA2 V3.9.60.28) (*voir technicien*)

Pack Gélatine.

Lee filter. format PC 2K: 4x152 / 3x201 || découpe 713 1x201

Rosco diff. format PC1K : 2x119

Merci de prévoir le l'assignation des asservis, nombre nécessaire d'élingues pour la sécurité de la manifestation, le gélâtage des projecteurs et le Control DMX.

SOUND

Un système de diffusion adapté par rapport à la capacité de la salle - (*voir technicien*)

- 1 Console type Yamaha series CL/QL/TF // Midas M32 ou équivalence
- 2 Retours en side sur pieds câblés sur 2 départs (*post fader*)
- 2 jacks mono 6.35 banchement carte son externe en output de l'ordinateur
- 1 **mini-émetteur** type Sennheiser SK5212 - L ou SHURE UR1M - L - (*voir technicien*)
- 1 récepteur type Sennheiser EM 3732 - L ou SHURE UR4D+ - L - (*voir technicien*)
- 1 micro casque **DPA d:fine 4066** ou **DPA 6066** Headset + connectique + **spare**
- 2 Jeu de piles AA/AAA selon modèle

Merci d'installer Les régies côtes à côtes. Le placement en régie ou en salle est à valider avec le régisseur. Selon les configurations il est possible que la régie lumière et son soient contrôlés par ordinateur.

Antonia Scènes de corps et d'esprit

technique - suite

Accessoires et
Machinerie

- 2 Mange debout avec lumière service (ligne graduée) pour mise et démise accessoires
- 1 Machine à brouillard MDG atmosphere avec ventilateur ou DF-50 Diffusion Hazer (*voir technicien*)
- Sol lisse noir / tapis de danse ou bois peint mat sans niveau
- Pour le lâcher de ballons nous avons besoin
 - 2 guindes de 3mm (min hauteur sous perches plafonnées)
 - 3 guindes de 9mm (min hauteur sous perches plafonnées)
 - 2 poids d'environ 1 kilo

Pour la représentation du spectacle, le régisseur du spectacle sera présent pour le focus, l'encodage et la restitution pendant le spectacle.

Le plan de feu du spectacle doit être monté, gélâté, patché et les asservis adressés avant l'arrivée du régisseur le jour même afin de commencer le focus, merci de remplir la feuille de patch.

Le jour du spectacle, les besoins techniques minimums sont :

- 1 régisseur lumière
- 1 régisseur son
- 1 électro/machino

!! Il est évident que selon la jauge, le plateau et les créneaux horaires, ces demandes peuvent être modifiées !!

Pendant le spectacle les besoins techniques sont :

- 1 régisseur son en soutien HF
- 1 régisseur lumière en soutien
- 1 régisseur machino au plateau

Régisseur général • Yvan Bonnin Gsm. 06 10 84 78 34

Email : regie@magichousestudio.net • site : www.magichousestudio.net

TECHNIQUE TEAM



Antonia Scènes de corps et d'esprit

Annexe DMX patch

Ce patch est réservé en adresse pour l'implantation d'origine de **8 Ledbeam 350 et 4 Esprite**, merci de remplir cette feuille avec vos outputs afin de faciliter la saisie du patch dans la console.

Si votre implantation machines est différente ou si vos références ne sont pas les mêmes, merci de ne pas tenir compte de l'adressage des asservis, vous recevrez un patch machines dans le plan adapté de votre salle.

output	DMX	ch/fix	projecteurs / machines	réf color - plage	Perche
		1	PC 2K	L152	E0
		2	PC 2K	L152	E0
		3	PC 2K	L152	E0
		4	PC 2K	L152	E0
		5	lumière coulisse		
		6	PC 2K	L201	E0
		7	PC 2K	L201	E0
		8	PC 2K	L201	E0
		9	PC 1K	#119	E1
		10	PC 1K	#119	E1
		11	découpe 713	L201	E2
		12	découpe 613	white	E2
		13	statique machinerie		E4
		14	statique machinerie		pied
		15	découpe 613	white	pied
		16	découpe 613	white	pied
		17	découpe 614	white	E3
		48	salle	white	E1
	510	49	machine à brouillard	49-50	Sol
	511	50			
	80	90	Sunstrip		Sol
	90	91	Sunstrip		Sol
	188		Robin Ledbeam 350	mode 1 22 outputs	sol
	300	102	Robin Esprite	Ext 27 outputs	P4
	350	103	Robin Esprite	Ext 27 outputs	P4
	400	104	Robin Esprite	Ext 27 outputs	P4
	450	105	Robin Esprite	Ext 27 outputs	P4
	210	106	Robin Ledbeam 350	mode 1 22 outputs	sol
	232	111	Robin Ledbeam 350	mode 1 22 outputs	sol
	100	112	Robin Ledbeam 350	mode 1 22 outputs	P3
	122	113	Robin Ledbeam 350	mode 1 22 outputs	P3
	144	114	Robin Ledbeam 350	mode 1 22 outputs	P3
	166	115	Robin Ledbeam 350	mode 1 22 outputs	P3
	254	116	Robin Ledbeam 350	mode 1 22 outputs	sol
END	END	--	univers (1)	--	
output	output	ch/ID	projecteurs / machines	réf color - mode	Perche